



RECEIVER 002



RECEIVER 002 é um controlador concebido para gerir dispositivos que aceitem regulação 0-10V/PWM (Ex. Campânulas industriais).

(ENG) RECEIVER 002 is a controller designed to manage devices that accept 0-10V/PWM regulation (Ex. industrial bells).

(FR) RECEIVER 002 c'est un contrôleur conçu pour gérer les appareils qu'accepte une régulation 0-10V/PWM (Ex. cloches industrielles).

Referência Reference / Référence	Input	Output	Frequência Rádio Radio Frequency / Fréquence Radio	Comando Remote control / Commande
ECT-RECEIVER002	100-240VAC 60mA Max.	2CH (0-5/0-10/0-15VDC) 96w 20mA Max.	869.5/434/916.5mhz	ECT-REMOTE-D

Modo de Funcionamento

(ENG) Operation (FR) Mode de Fonctionnement

• Opções de Controlo:

(ENG) Control Options: / (FR) Options de Contrôle:

Opção 1 - Comando

(ENG) Option 1 - Remote Control / (FR) Option 1 - Commande

1. **Faça a as ligações de acordo com o ESQUEMA*.**

(ENG) Do wiring according to connection diagram.

(FR) Faites le câblage selon le schéma de connexion.

2. **Pressione na tecla "Learning Key" do receptor para emparelhar com o comando (consulte as instruções do comando), uma vez que a luz LED pisca, significa que o receptor e o comando estão bem emparelhados.**

(ENG) Short press learning key on receiver is when you do pair with remote (see the remote's use manual accordingly) once the receiver and remote well paired, the led light flashes means well learned.

(FR) Appuyez sur le bouton "Learning Key" du récepteur, pour le connecter avec la commande (voir les instructions de la commande), une fois que le voyant LED clignote, cela signifie que le récepteur et la commande sont bien connectée.

Opção 2 - PUSH DIM

Option 2 - PUSH DIM

1. **Faça a as ligações de acordo com o ESQUEMA*.**

(ENG) Do wiring according to connection diagram.

(FR) Faites le câblage selon le schéma de connexion.

2. **Quando conectado ao PUSH DIM, clique no interruptor para ligar / desligar e mantenha pressionado para aumentar e diminuir a intensidade.**

(ENG) When connected to Push Switch, short press push switch for switch ON/OFF, long press push switch to dim up, long press again to dim down.

(FR) Lorsqu'il est connecté au PUSH DIM, cliquez sur l'interrupteur pour Allumer / Éteindre et maintenez appuyez pour augmenter et diminuer l'intensité.

• Padrões de Fábrica

(ENG) Reset / (FR) Paramètres d'Usine

Mantenha pressionado a tecla "Learning Key" no receptor por mais de 5 segundos até que a luz LED pisque, isso significa que o ID foi excluído e o receptor voltou aos Padrões de Fábrica.

(ENG) Long press the learning key on receiver over 5 seconds until LED light flash, then delete the learned ID, the receiver will be reset to factory defaults.

(FR) Maintenez appuyez la touche "Learning Key" sur le récepteur pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote, cela signifie que l'ID a été supprimé et que le récepteur est revenu aux Paramètres d'Usine.

Nota: um receptor pode ser emparelhado com no máximo 8 controles remotos.

(ENG) Note: one receiver can be paired with max 8 remote controls.

(FR) Remarque : Un récepteur peut être associé à un maximum de 8 commandes.

Avisos de Segurança

Safety & Warnings / Avertissements de Sécurité



- **NÃO instale com a alimentação aplicada ao dispositivo.**
(ENG) DO NOT install with power applied to device. (FR) NE PAS installer avec l'alimentation appliquée à l'appareil.
- **NÃO exponha o dispositivo à humidade.**
(ENG) DO NOT expose the device to moisture. (FR) NE PAS exposer l'appareil à l'humidité.

*Esquema de Ligações

(ENG) Wiring Diagramme
(FR) Schéma de Connexion

